

НЕОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

NE-2180-220-6-WW

NE-2180-220-6-NW

NE-2180-220-6-W

NE-2180-220-6-B

NE-2180-220-6-R

NE-2180-220-6-G

NE-2180-220-6-O

NE-2180-220-6-Y

Артикул	007373	007374	007375	007376	007377	007393	007378	007380
Тип светодиода	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Кол-во светодиодов на 1м, шт	120	120	120	120	120	120	120	120
Мощность 1м, Вт	6	6	6	6	6	6	6	6
Размеры, мм	50000x15x25мм	50000x15x25мм	50000x15x25мм	50000x15x25мм	50000x15x25мм	50000x15x25мм	50000x15x25мм	50000x15x25мм
Степень защиты, IP	65	65	65	65	65	65	65	65
Цвет	Теплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый	Синий	Красный	Зеленый	Оранжевый	Желтый
Угол рассеивания	180	180	180	180	180	180	180	180
Рабочий диапазон температур, С	от-40до+45	от-40до+45	от-40до+45	от-40до+45	от-40до+45	от-40до+45	от-40до+45	от-40до+45



ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Лента рассчитана для уличной установки и не предназначена для использования в помещении.
- Проводники ленты рассчитаны на ток, потребляемый 50м ленты (одной катушкой). Не подключайте более 50м ленты с одной стороны.
- Лента питается через диодный мост напрямую от сети и не имеет встроенной защиты от превышения напряжения. Если в вашей сети низкое качество напряжения, есть риск скачков или повышения выше 240В, то подключайте ленту только через стабилизатор напряжения.


1. ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

Обрежьте ленту до нужной длины только в специально отмеченных местах.



2. УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНУЮ ЗАГЛУШКУ


Тщательно промажьте место соединения силиконовым герметиком.



3. УСТАНОВИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ


Подсоедините соединитель к ленте.

Обратите внимание на то, чтобы данный соединитель был установлен на правильную сторону ленты, и иголки плотно соприкасались с 2 проводами на ленте.



4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ

Подключите адаптер шнура питания к соединителю. Подключите шнур питания к сети, чтобы лента начала светиться. Если этого не произошло, то нужно повернуть адаптер на 180 градусов или подключить адаптер с другой стороны ленты.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.

b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

c. Гарантийные обязательства не выполняются при:

i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;

ii. наличии следов влаги;

iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;

iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;

d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

e. Отметки о продаже:

i. Артикул: _____

ii. Модель: _____

iii. Дата продажи: _____ М.П.

iv. Продавец: _____