

fametto

www.fametto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭСКПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ТМ FAMETTO

Модель: DLC-S614 серии Sotto

ERC  **0.25 м**

IP20 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники декоративные Fametto предназначены для акцентного и зонального освещения.

Светильники предназначены для использования со светодиодными лампами с цоколем GX53, рассчитанными для использования в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В, и имеющими мощность, не превышающую 16Вт (лампа не входит в комплект поставки).

Светильники устанавливаются накладным или встраиваемым (крепление в комплекте) типами монтажа на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого строительного материала.

Светильники предназначены для использования только внутри сухих отапливаемых помещений.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Товар изготовлен в соответствии с требованиями Технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DLC-S614 GX53 WHITE/SILVER	DLC-S614 GX53 BLACK/SILVER
Цвет	белый/серебро	черный /серебро
Патрон	GX53	
Макс.мощность источника света, Ватт	15	
Напряжение, АС В	220	
Частота, Гц	50/60	
Тип монтажа	накладной/встраиваемый	
Размеры, мм	Ø90x55/Ø90x75	
D вставивания	ø80	
Степень защиты	IP20	
Материал корпуса	Алюминий, покрытый порошковой краской	
Масса	90+5%/110+5%	
Диапазон рабочих температур	+1°C...+40°C	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Мин. дистанция от освещаемых объектов, м	0,25	

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Извлеките светильник из упаковки, проведите его внешний осмотр.

Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети.

Подведите питающий кабель к месту установки светильника.


Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий или ниши в соответствии с основанием светильника.

Для накладного монтажа:

Аккуратно выкрутите плафон с внешней стороны светильника. Соедините провода кабеля питающей сети с проводами питания светильника. В подготовленные отверстия вставьте дюбели. Закрепите основание светильника на монтажной поверхности с помощью саморезов. Установите лампу с цоколем GX53 в патрон и закрутите плафон светильника на место. Включите питание.

Для встраивания в нишу:

Присоедините от основания светильника крепление с пружинами для встраивания в нишу. Зафиксируйте при помощи винтов (в комплекте). Аккуратно выкрутите плафон с внешней стороны светильника и установите лампу в патрон. Установите плафон светильника на место. Соедините провода кабеля питающей сети с проводами питания светильника. Поднимите пружины вверх и установите светильник в подготовленную нишу. Включите питание.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, которые предназначены для использования в данном светильнике.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных компонентов.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светильник не работает или «моргает», причин неполадки может быть несколько: вышла из строя лампа; произошло короткое замыкание, в результате чего нарушилось соединение одного или нескольких проводов; вышел из строя патрон; неисправлен выключатель; проблемы напряжения в электрической сети.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В зависимости от модели светильника лампа может фиксироваться спереди либо сзади.

- Если лампа фиксируется сзади: необходимо вынуть светильник, вставить сменную лампу с его задней стороны и установить светильник обратно.
- Если лампа фиксируется спереди, следует снять фиксирующую пружину, вынуть лампу, установить сменную, вставить пружину обратно (при необходимости надевается фиксирующее кольцо).

Если после замены лампы светильник не включается, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного электрика для выявления причины проблемы и ремонта.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упаковочной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранить следует в сухом закрытом помещении.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светильники торговой марки Fametto распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предоставлении документов, подтверждающих покупку изделия. Срок службы 5 лет.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации; если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. п.; обстоятельство непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником.

Производители: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинг, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.fametto.com Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7(4232)737718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05 или на сайт www.fametto.com

Sotto сериялы TM FAMETTO қосымша сәндік шамдалдары

Үлгі:

DLС-5614

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. МАҚСАТЫ

Fametto сәндік шамдалдары екілнді және аймақтық жарықтандыруға арналған.



Шамдалдар номиналды кернеуі 220 В және қуаты 16 Вт-тан аспайтын айнаымалы ток желілерінде пайдалануға арналған gX53 цоколі бар жарықдиодты шамдармен пайдалануға арналған (шам жеткізілім жиынтығына кірмейді). Шамдалдар қалыпты тұтанатын құрылыс материалынан жасалған жалпақ бетке монтаждаудың қосымша немесе кіркіртілетін (жайнақта бекіту) типтерімен орнатылады. Шамдалдар қалыпты тұтанатын құрылыс материалынан жасалған тегіс бетке үстеме монтажбен орнатылады. Шамдалдар тек құрғақ жылытылатын бөлмелерде пайдалануға арналған. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Тауар КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

НЕГІЗІ ПАРАМЕТРІЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгі	DLС-5614 GX53 WHITE/SILVER	DLС-5614 GX53 BLACK/SILVER
Түсі	ақ/күміс түстес	қара/күміс түстес
Патрон	GX53	
Жарық көзінің максималды қуаты, Ватт	15	
Кернеу, АС В	220	
Жилілігі, Гц	50/60	
Монтаждау типі	қосымша/кіркіртілетін	
Өлшемдері, мм	Ø90x55/Ø90x75	
Кіріктіру Д	Ø80	
Қорғаныс деңгейі	IP20	
Қорпұстың материалы	Ұнтақ бояумен жабылған алюминий	
Салмағы	90+-5%/110+-5%	
Жұмыс температурасының диапазоны	+1°С...+40°С	
Электрлік тоғымен зақымданудан қорғау классы I	I	
Жарықтандырылатын объектілерден ең аз қашықтық, м	0,25	

МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Шамдалды қаптамадан алыңыз, оны сыртқы тексеруден өткізіңіз.

Қуат көзі желісінің кабелін ажыратып, қосылуға дайындаңыз.

Қуат көзі кабелін шамдалды орнату орнына апарыңыз.

Төбенің орналасуын және орнату тесіктерін немесе ойықтарын шамның негізіне сәйкес дайындаңыз.

Үстеме монтаждау үшін


Шамдалды сыртқы жағынан плафонды мұқият бұраңыз.

Қуат көзі желісі кабелінің сымын шамдалдың қуат көзі сымдарымен жалғаныз. Дайындалған тесіктерге дюбельдерді қойыңыз.

Шамдалдың негізін монтаждау бетіне бұраншыға көмегімен бекітіңіз. GX53 цоколі бар шамды патронға орнатыңыз және шамдалдың плафонын орнына бұраңыз. Қуат көзін қосыңыз

Ұяға салу үшін:

Ойыққа кіркіртру үшін шамдалдың негізінен серіппесі бар бекітпені ажыратыңыз. Бұрандалар көмегімен бекітіңіз (жиынтықта). Шамдалдың сыртқы жағынан плафонды мұқият босатыңыз және шамды патронға орнатыңыз. Шамдалдың плафонын орнына орнатыңыз. Қуат көзі желісі кабелінің сымын шамдалдың қуат көзі сымдарымен жалғаныз. Серіппелерді жоғары көтеріп, шамдалды дайындалған ойыққа орнатыңыз. Қуат көзін қосыңыз



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.
- Шамдалды немесе шамды ауыстырмас бұрын, оларды өшіріп, салқындауға уақыт беріңіз. Істен шыққан шамдарды тек осы шамдалда қолдануға арналған шамдармен ауыстырыңыз..
- Шамдал ластанған жағдайда бетті жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалау керек.
- Еріткіштерді және басқа да агрессивті компоненттерді пайдалануға жол берілмейді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Егер шамдал жұмыс істемесе немесе "жыпылықтаса", ақаулықтың бірнеше себептері болуы мүмкін: шам істен шыққан, қысқа тұйықталу орын алды, нәтижесінде бір немесе бірнеше сымдардың қосылуы бұзылған, патрон істен шыққан; ажыратқаш ақаулы; электр желісіндегі кернеу проблемалары.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Шамдалдың үлгісіне байланысты шамды алдыңғы немесе артқы жағынан орнатуға болады.

- Егер шам артқы жағына бекітілген болса: шамдалды алып тастау керек, оның артқы жағынан ауыстырылатын шамды салып, шамдалды қайтадан орнату керек.
 - Егер шам алдыңғы жағына бекітілсе, бекіту серіппесін алып тастау керек, шамды алыңыз, ауыстыратын шамды орнатыңыз, серіппені қайтадан салыңыз (қажет болса, бекіту сақинасы киледі).
- Егер шамды ауыстырғаннан кейін шамдал қосылмаса, мәселенің себебін және жөндеу жұмыстарын анықтау үшін білікті электрліктертің қызметтерін пайдалану ұсынылады.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктік кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі. Құрғақ жабық бөлмеде сақтаған дұрыс. 2019 жылы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды көдге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге көдге жаратуға болмайды.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Fametto сауда бөлігінің шамдалына орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алғандығын растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

Кепілдік қызмет көрсету келесі себептер бойынша жүзеге асырылмайды: механикалық зақымданудың болуы; егер шамды орнату және қосу осы нұсқаулық пен электр қауіпсіздігінің талаптарын сақтамай орындалса; егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау нәтижесінде пайда болса; егер ақау үшінші тараптың араласуы, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың және т.б. түсуі нәтижесінде пайда болса; өңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, табиғи апат, жер сілкінісі және т. б.); дұрыс пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және нүту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген жұмыс қандай да бір себептер бойынша шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лининь, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.fametto.com. Қытайда жасалған
Импорртаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org

Бұйым	Сериялық нөмірі	Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз