

fametto

www.fametto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ТМ FAMETTO

Модель: серия Sotto

DLC-S615

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники декоративные Fametto предназначены для акцентного и зонального освещения.

Светильники предназначены для использования со светодиодными лампами с цоколем GX53, рассчитанными для использования в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В, и имеющими мощность, не превышающую 16Вт (лампа не входит в комплект поставки).

Светильники имеют возможность изменения угла направления излучения, позволяя расставить акценты на определенных деталях интерьера.

Светильники устанавливаются накладным монтажом на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого строительного материала. Светильники предназначены для использования только внутри сухих отапливаемых помещений. Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Товар изготовлен в соответствии с требованиями Технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DLC-S615 GX53 BLACK	DLC-S615 GX53 WHITE
Цвет	черный	белый
Патрон	GX53	
Макс. мощность источника света, Ватт	15	
Напряжение, АС В	220	
Частота, Гц	50/60	
Размеры, мм	Ø80x80	
Степень защиты	IP20	
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской	
Масса	235+5%	
Диапазон рабочих температур	+1°C...+40°C	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Мин. дистанция от освещаемых объектов, м	0,25	

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Извлеките светильник из упаковки, проведите его внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.

Снимите монтажную площадку с основания светильника и наметьте с помощью нее отверстия для сверления в поверхности в соответствии с отверстиями на скобе.

Просверлите отверстия и вставьте дюбели.

Закрепите монтажную площадку на поверхности с помощью саморезов.

Подключите питающий кабель сети переменного тока к клеммной колодке согласно схеме.


Зафиксируйте светильник на монтажной площадке, прокрутив светильник для фиксации.

Выкрутите с передней части светильника плафон.

Вставьте лампу с цоколем GX53 в патрон светильника.

Закрутите обратно плафон.

Включите питание.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, которые предназначены для использования в данном светильнике.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных компонентов.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светильник не работает или «моргает», причин неполадки может быть несколько: вышла из строя лампа; произошло короткое замыкание, в результате чего нарушилось соединение одного или нескольких проводов; вышел из строя патрон; неисправен выключатель; проблемы напряжения в электрической сети.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В зависимости от модели светильника лампа может фиксироваться спереди либо сзади.

- Если лампа фиксируется сзади: необходимо вынуть светильник, вставить сменную лампу с его задней стороны и установить светильник обратно.
- Если лампа фиксируется спереди, следует снять фиксирующую пружину, вынуть лампу, установить сменную, вставить пружину обратно (при необходимости надевается фиксирующее кольцо).

Если после замены лампы светильник не включается, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного электрика для выявления причины проблемы и ремонта.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранить следует в сухом закрытом помещении.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светильники торговой марки Fametto распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия. Срок службы 5 лет.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации; если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. п.; обстоятельство непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником.

Производители: Uniell Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзяо Норс Роад 161, Синцзяо Девелопмент Зон, Лиянлин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.fametto.com Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7(4232)737718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер серии	
		Дата изготовления	
Место продажи		Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена	

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05 или на сайт www.fametto.com



www.fametto.com

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Sotto сериялы

TM FAMETTO қосымша сәндік шамдалары

Үлгі:

DLC-S615

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. МАҚСАТЫ

Fametto сәндік шамдалары екінің және аймақтық жарықтандыруға арналған.

Шамдалдар номиналды кернеуі 220 В және қуаты 16 Вт-тан аспайтын айнымалы

ток желілерінде пайдалануға арналған GX53 цоколі бар жарықдиодты шамдармен пайдалануға арналған (шам жеткізілім жиынтығына кірмейді).

Шамдалдар интербердік белгілі бөлшектерінде акценттерді қоюға мүмкіндік бере отырып, сәуле бағытының бұрышын өзгерту мүмкіндігіне ие.

Шамдалдар қалыпты тұтанатын құрылыс материалынан жасалған тегіс бетке үстеме монтаждмен орнатылады.

Шамдалдар тек құрғақ жылытылатын бөлмелерде пайдалануға арналған.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы

түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Тауар КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгі	DLC-S615 GX53 BLACK	DLC-S615 GX53 WHITE
Түсі	қара	ақ
Патрон	GX53	
Жарық көзінің максималды қуаттылығы, Вт	15	
Кернеу, AC В	220	
Жилілігі, Гц	50/60	
Өлшемдері, мм	Ø80x80	
Қорғаныс деңгейі	IP20	
Корпусының материалы	Ұнтақты бояумен қапталған болат	
Салмағы	235±5%	
Жұмыс температурасының диапазоны	+1°C...+40°C	
Электрлік тоғымен зақымданудан қорғау классы I	I	
Жарықтандырылатын объектілерден ең аз қашықтық, м	0,25	

МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Шамдалды қаптамадан алыңыз, оған сыртқы тексеру жүргізіңіз, барлық қажетті жиынтықтаманың барын тексеріңіз.

Қуат көзі желісінің кабелін ажыратып, қосылуға дайындаңыз. Қуат көзі кабелін шамдалды орнату орнына апарыңыз. Орнату алаңын шамдалдың негізін шешіңіз және тоғындағы тесіктерге сәйкес бетте бұрғылауға арналған тесік көмегімен белгілеңіз.


Тесіктерді бұрғылап, дюбельдерді салыңыз. Монтаждау алаңын бұраншеге көмегімен бетке бекітіңіз. Айнымалы ток желісінің қуат көзі кабелін сұлбаға сай клеммалық қалыпқа қосыңыз.

Шамдалды бекітуге арналған шамдалға бұрап, монтаждау алаңында бекітіңіз.

Шамдалдың алдыңғы бөлігінен плафонды бұраңыз. GX53 цоколь бар шамды шамдал патронына салыңыз.

Плафонды қайтадан бұраңыз.

Қуат көзін қосыңыз



САҚАҒЫШ ШАРАЛАРЫ

Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.

Шамдалды немесе шамды ауыстырмас бұрын, оларды өшіріп, салқындауға уақыт беріңіз. Істен шыққан шамдарды тек осы шамдалда қолдануға арналған шамдармен ауыстырыңыз..

Шамдал ластанған жағдайда бетті жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалау керек.

Еріткіштерді және басқа да агрессивті компоненттерді пайдалануға жол берілмейді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Егер шамдал жұмыс істемесе немесе "жыпылықтаса", ақаулықтың бірнеше себептері болуы мүмкін: шам істен шыққан; қысқа тұйықталу орны алды, нәтижесінде бір немесе бірнеше сымдардың қосылуы бұзылған; патрон істен шыққан; ажыратқыш ақаулы; электр желісіндегі кернеу проблемалары.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Шамдалдың үлгісіне байланысты шамды алдыңғы немесе артқы жағынан орнатуға болады.

Егер шам артқы жағына бекітілген болса: шамдалды алып тастау керек, оның артқы жағынан ауыстырылатын шамды салып, шамдалды қайтадан орнату керек.

Егер шам алдыңғы жағына бекітілсе, бекіту серпінін алып тастау керек, шамды алыңыз, ауыстыратын шамды орнатыңыз, серпіні қайтадан салыңыз (қажет болса, бекіту сақинасы киледі).

Егер шамды ауыстырғаннан кейін шамдал қосылмаса, мәселенің себебін және жөндеу жұмыстарын анықтау үшін білікті электрліктың қызметтерін пайдалану ұсынылады.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жұктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Құрғақ жабық бөлмеде сақтаған дұрыс.

2019 жылы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Fametto сауда белгісінің шамдалына орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алғандығын растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

Кепілдік қызмет көрсету келесі себептер бойынша жүзеге асырылмайды: механикалық зақымданудың болуы; егер шамды орнату және қосу осы нұсқаулықпен электр қауіпсіздігінің талаптарын сақтамай орындалса; егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау нәтижесінде пайда болса; егер ақау үшінші тараптың араласуы, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың және т.б. түсуі нәтижесінде пайда болса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, табиғи апат, жер сілкінісі және т. б.); дұрыс пайдаланбау.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.

Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линлин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.fametto.com. Қытайда жасалған

Импортер: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.ru.

Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз