

Монетные и жетонные автоматы для открывания двери SLZA 40, SLZA 40V



SLZA 40



SLZA 40V



SLZA 40Z




SLZA 40VZ

Характеристики




- для инвалидов
- антивандальное исполнение
- монетный и жетонный автомат для отмыкания дверного замка (12 В)
- после ввода минимального требуемого количества монет или жетонов в автомат, двери открываются на определённое время
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс V - включая евро замка
- индекс Z - монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (интервал открытия замка, минимальная сумма для открытия, актуальный курс EUR, выбор управления - с или без дверного контакта)
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °С
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность


Схема включения и монтажа




SLZA 40




SLZA 40V




SLZA 40Z



SLZA 40VZ



SLZA 40Z



SLZA 40VZ

Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)
Питающее напряжение
Максимальная мощность
электромагнитного замка
Мощность автомата
Принимаемые монеты

265 x 127 x 125 мм
24 В пост.

20 Вт
2,5 Вт
0,5, 1, 2 EUR
и металлический
жетон (другая
валюта
по запросу)

Интервал открытия замка

1 - 310 сек.,
стандартно
10 сек.

Минимальная сумма
для открытия

1- 19 EUR,
стандартно 1 EUR

Спецификация поставки

- SLZA 40 - арт. № 88400 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет,
- SLZA 40V - арт. № 88404 евро замок, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама (варианты с индексом Z),
- SLZA 40Z - арт. № 88401 пульт дистанционного управления SLD 05
- SLZA 40VZ - арт. № 88405

Рекомендуемые принадлежности

- SLZA 50 - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов
- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 автомата
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 3 автоматов
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 1 автомата
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 3 автоматов
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 автоматов